

DETECTOR DE FALLAS DIRECCIONAL

CARACTERISTICAS

- Pantalla grande con iluminación
- Flechas grandes para indicar la dirección de la corriente
- Lectura simultanea del voltaje y la corriente
- Indicador sonoro de presencia de corriente
- Indicador de baja carga de batería
- Corriente en pantalla hasta 99 amperes
- Guía para enganchar el alambre para lecturas más precisas
- Caja robusta, resistente a los golpes y a prueba de agua.
- Clip para llevar el detector en el cinturón
- Batería intercambiable de 9 Volt.



Especificaciones	Detector de Fallas Direccional
Código del producto	ST100
Tamaño del producto (hxAxP)	70 x 178 x 34 mm
Peso	290 gr
Batería	9 V
Temperatura de operación recomendada	De -10 a 45 °C
Corriente máxima en pantalla	99 A
Voltaje máximo en pantalla	13,0 kV
Garantía	12 meses a partir de la fecha de adquisición